DIGITRONIX

三軸磁力計センサ用電源
KEI-PSU8000

Bartington 社 磁力計センサ用電源装置
充電式内蔵バッテリーを搭載

1 概　要

この電源装置は Bartington 社製 Mag シリーズ磁気センサ用に作られました。
磁気センサに電源を供給し、センサからの出力信号を取り出すことが可能です。
充電式のバッテリーを内蔵しており、AC 電源のないところでの使用も可能となっております。

2 仕 様

入力端子	D-sub 9 ピン コネクター（オプション：Hirose RM コネクター）
出力端子	BNCコネクター（低出力抵抗アンプ内蔵）
最大出力電圧	±10V
最大出力電流	5mA（10KΩ以上の入力抵抗、200pF以下の入力容量での使用を推奨）
供給電源	充電式内蔵バッテリー（充電 ： USB-typeC）
周波数帯域	DC～1KHz（高周波雑音除去フィルター使用） 0.1Hz～1KHz（内部ジャンパー線切換により可能
重量	約600g
本体寸法	116(W) × 176(D) × 71(H) ※突起部分を除く

国際電子工業株式会社
未来の計測技術を追求する
〒193-0832 東京都八王子市散田町 5-4-20　042-661-7981　https://digitro.jp/